

Codice 98256

Descrizione Fissatrice a batteria Rocamatica Mod 114 - Romeo Maestri

PartNumber 0130001

UMV

1



Descrizione Estesa

Fissatrice a batteria dotata di manopola di regolazione della potenza di infissione, ideale per tutti i lavori di fissaggio. Comoda impugnatura in gomma antiscivolo e dispositivo di regolazione potenza di sparo a 5 intensità. Dotata di presa USB e stazione di controllo dello stato della batteria. Grilletto con dispositivo di sicurezza contro lo sparo accidentale. Capacità di carica: 110mm - 120 punti / 88 brad. Corpo: Guscio in plastica costruito in tecnopolimero ad alta resistenza. Manualità: Massima ergonomia grazie all'impugnatura in gomma morbida antiscivolo. Batteria: Li-ion 3,7V 2000mAh integrata nel corpo macchina. Potenza: 7,4 Wh
Grilletto: Ergonomico dotato di sicura per evitare lo sparo accidentale. Carrello costruito in acciaio fosfato di nero accetta automaticamente i punti di diversa altezza senza alcuna regolazione.
Certificazioni: Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/EC - Conforme alla Direttiva Rohs 2011/65/UE
Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU - Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU. Profondità di cucitura: 5-15mm. Punti 114/5 - 114/14 Chiodini (Brads-Gauge 18) altezza 15mm. Punti Forest 105/1008/110/112/114. Luce LED integrata per illuminare il piano di lavoro. Disinceppo: La spinta elastica dello scorrevole contro il frontale riduce al minimo il pericolo di inceppo. In caso di inceppo pesante il carrello si apre evitando così di danneggiare le parti interessate.
Frequenza: 20 colpi/min. Rumore: LpA 69,1dB(A) - LwA 80,1dB(A).
Vibrazioni: 1,018m/s. Dimensioni: 190 x 190 x 45 mm. Peso: 1,05kg.



Dati Logistici



h 9,00 cm
l 39,00 cm
p 29,00 cm



2.590,00 g



cf 1 pz
im 1 pz



pz 8005231010110
cf
im

Dati di Vendita

Venduto a conf. **No**
Nr pezzi x conf. 0



Consegna Diretta **No**

Articolo Green **No**

Certificazioni

Caratteristiche

Materiale Acciaio, plastica
Tipologia Fissatrici